	Sturing	Melding	Meting	Bron	Omschrijving	Actie	Inkoppeling op
Begane grond							
		x		10KV verdeler	standsignalering schakelaars (2x)	bedrijfmelding	via RK1
			x	10KV verdeler	standsignalering omschakelaars (2x)	bedrijfmelding	via RK1
		x		Trafo 1	bedrijf trafo 1	bedrijfmelding	via RK1
		x		Trafo 1	storing trafo 1	alarm	via RK1
		x		Trafo 2	bedrijf trafo 2	bedrijfmelding	via RK1
		x		Trafo 2	bedrijf trafo 2	bedrijfmelding	via RK1
		x		HVK-1	overspanning signalering	alarm	via RK1
			x	HVK-1	kWh-metingen	meten, limiet bewaking, trend etc.	via RK1
		x		HVK-2	overspanning signalering	alarm	via RK1
			x	HVK-2	kWh-metingen	meten, limiet bewaking, trend etc.	via RK1
		x		LK-0R/N	overspanning signalering	alarm	via RK1
			x	LK-0R/N	kWh-metingen	meting	via RK1
		x		LK-0L/N	overspanning signalering	alarm	via RK1
			x	LK-0L/N	kWh-metingen	meting	via RK1
		x		LK-0V/N	overspanning signalering	alarm	via RK1
			x	LK-0V/N	kWh-metingen	meting	via RK1
			x	Hydrofoor	kWh-meting	meting	via RK1
			x	Hydrofoor	kWh-meting	meting	via RK1
			x	VWP	kWh-meting	meting	via RK1
			x	VWP	kWh-meting	meting	via RK1
			x	RK-1	kWh-meting	meting	via RK1
			x	Boiler	kWh-meting	meting	via RK1
			X	Sprinkler	kWh-meting	meting	via RK1
			X	Piekketel	kWh-meting	meting	via RK1
			X	RK-WKO	kWh-meting	meting	via RK1
			X	RK-WP WKO	kWh-meting	meting	via RK1
			X	RK-WP WKO	kWh-meting	meting	via RK1
		x		MIVA	Miva toilet	alarm	via RK1
		x		MIVA	Miva douche	alarm	via RK1
		x		MIVA	Miva douche	alarm	via RK1
	x			TOCHTSLUIS 1	standen open/dicht		via RK1
					in/uit		via RK1
					zomer/winter		via RK1
					licht aan		via RK1
			x	TOCHTSLUIS 1	kWh-meting	meting	via RK1
	x			TOCHTSLUIS 2	standen open/dicht		via RK1
					in/uit		via RK1
					zomer/winter		via RK1
					licht aan		via RK1
			x	TOCHTSLUIS 2	kWh-meting	meting	via RK1
		x		Buizenpost	Buizenpost	alarm	via RK1
1e verdieping							
		x		LK-1R/N	overspanning signalering	alarm	via RK1
			x	LK-1R/N	kWh-metingen	meting	via RK1
		x		LK-1L/N	overspanning signalering	alarm	via RK1
			x	LK-1L/N	kWh-metingen	meting	via RK1
		x		LK-1V/N	overspanning signalering	alarm	via RK1
			x	LK-1V/N	kWh-metingen	meting	via RK1
		x		MIVA	Miva toilet	alarm	via RK1
2e verdieping							
		x		LK-2R/N	overspanning signalering	alarm	via RK1
			x	LK-2R/N	kWh-metingen	meting	via RK1
		x		LK-KEUKEN	overspanning signalering	alarm	via RK1
			x	LK-KEUKEN	kWh-metingen	meting	via RK1
		x		LK-2L/N	overspanning signalering	alarm	via RK1
			x	LK-2L/N	kWh-metingen	meting	via RK1
		x		LK-2V/N	overspanning signalering	alarm	via RK1
			x	LK-2V/N	kWh-metingen	meting	via RK1
		x		MIVA	Miva toilet	alarm	via RK1
3e verdieping							
		x		LK-3R/N	overspanning signalering	alarm	via RK2
			x	LK-3R/N	kWh-metingen	meting	via RK2
		x		LK-3L/N	overspanning signalering	alarm	via RK2
			x	LK-3L/N	kWh-metingen	meting	via RK2
		x		LK-3V/N	overspanning signalering	alarm	via RK2

	Sturing	Melding	Meting	Bron	Omschrijving	Actie	Inkoppeling op
			x	LK-3V/N	kWh-metingen	meting	via RK2
		x		MIVA	Miva toilet	alarm	via RK2
4e verdieping							
		x		LK-4R/N	overspanning signalering	alarm	via RK2
			x	LK-4R/N	kWh-metingen	meting	via RK2
		x		LK-4L/N	overspanning signalering	alarm	via RK2
			x	LK-4L/N	kWh-metingen	meting	via RK2
		x		MIVA	Miva toilet	alarm	via RK2
5e verdieping							
		x		LK-5L/N	overspanning signalering	alarm	via RK2
			x	LK-5L/N	kWh-metingen	meting	via RK2
		x		PV panelen	in bedrijf per omvormer	alarm	via RK2
		x		PV panelen	storing per omvormer	alarm	via RK2
	x			PV panelen	PV afschakelen in noodbedrijf/BMI	afschakeling	via RK2
		x		PV panelen	in bedrijf per omvormer	alarm	via RK2
		x		PV panelen	storing per omvormer	alarm	via RK2
	x			PV panelen	PV afschakelen in noodbedrijf/BMI	afschakeling	via RK2
		x		PV panelen	in bedrijf per omvormer	alarm	via RK2
	x			PV panelen	PV afschakelen in noodbedrijf/BMI	afschakeling	via RK2
		x		PV panelen	in bedrijf per omvormer	alarm	via RK2
	x			PV panelen	PV afschakelen in noodbedrijf/BMI	afschakeling	via RK2
			x	RK-2	kWh-meting	meting	via RK2
		x		NSA	bedrijf NSA	bedrijfmelding	via RK2
		x		NSA	storing NSA	alarm	via RK2
		x		No break	bedrijf No break	bedrijfmelding	via RK2
		x		No break	storing No break	alarm	via RK2
Overig		x		BMC	in bedrijf	bedrijfsmelding	via RK1
		x		BMC	storing BMC	alarm	via RK1
		x		BMC	brand	alarm	via RK1
		x		BMC	doormelding uitgesch.	statusmelding	via RK1
		x		BMC	doormelding gegeven	alarm	via RK1
		x		BMC	Systeemdeel uit	vooralarm	via RK1
		x		Smartsensoring	in bedrijf	bedrijfsmelding	via RK1
		x		Smartsensoring	storing	alarm	via RK1
		x		ontruiming	in bedrijf	bedrijfsmelding	via RK1
		x		ontruiming	storing	alarm	via RK1
		x		ontruiming	ontruiming per zone	alarm	via RK1
		x		LIFT 1	bedrijf lift 1	bedrijfmelding	via RK2
		x		LIFT 1	storing lift 1	alarm	via RK2
	x			LIFT 1	oproep vanuit receptie	sturing	via RK2
		x		LIFT 2	bedrijf lift 2	bedrijfmelding	via RK2
		x		LIFT 2	storing lift 2	alarm	via RK2
	x			LIFT 2	oproep vanuit receptie	sturing	via RK2
		x		LIFT 3	bedrijf lift 3	bedrijfmelding	via RK2
		x		LIFT 3	storing lift 3	alarm	via RK2
	x			LIFT 3	oproep vanuit receptie	sturing	via RK2